## DATENBLATT

## Touchpad (TP)

Kleine Codetastatur, die in erster Linie für den Einbau im Türblatt vorgesehen ist. Die logische Wahl für alle, die eine Alternative zu einem Fingerabdruckscanner suchen.



## Versionen:

| R7-TP-S  | R8-TP-S  |
|----------|----------|
| R7-TP-B  | R8-TP-B  |
| R7-TP-SB | R8-TP-SB |

## Technische Daten

| Anzahl der Codes                      |                                  | 100, wovon 1 ein<br>Administrator-Code ist |  |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Länge des Codes                       |                                  | 4 zu 16 Ziffern                            |  |
|                                       |                                  | R8 5 Ziffern                               |  |
| Versorgungsspannung                   | 5 V, DC                          |  |  |
| Betriebstemperaturbereich             | -20 °C bis +60 °C                |  |  |
| Maximale Feuchtigkeit der<br>Umgebung | bis zu 95 % IP54                 |  |  |
| Anschluss an die<br>Steuereinheit     | 256-bit, verschlüsselt           |  |  |
| Benutzerschnittstelle                 | Kapazitive beleuchtete<br>Tasten |  |  |
| Stromverbrauch max (5V)               | 95 mA                            |  |  |
| Leistung max                          |                                  | 0,475 W                                    |  |
| Standby-Leistung                      |                                  | 0,230 W                                    |  |
| UV-beständig                          |                                  | ✓  |  |
| Leitungslänge                         | max 30 m                         |  |  |

Unsere Produkte entsprechen der Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), die im Amtsblatt der Europäischen Union L 390/24 vom 31.12.2004 veröffentlicht wurde. Es werden die folgenden harmonisierten Normen verwendet:

EN61000-4-5:2016

EN61000-6-2:2016

EN61000-6-3:2007/A1 2011

EN55032:2012/AC:2013



|            | R7     | R7-TP-S   | R7-TP-B           | R7-TP-SB       |  |  |
|------------|--------|---|-------------------|----------------|--|--|
| hiffre     | R8     | R8-TP-S   | R8-TP-B           | R8-TP-SB       |  |  |
| FOTO       |        |   |                   |                |  |  |
| FARBE      |        | inox  | schwarz           | schwarz/silber |  |  |
| <u>ш</u> В | Breite |   | 42                |                |  |  |
| MAGE       | Höhe   | 82  |                   |                |  |  |
| 1          | Tiefe  | 3,5   |                   |                |  |  |
| ZEICHNUNG  |        | 34.20<br>- In |                   |                |  |  |
| В          | Breite | 35,20   |                   |                |  |  |
| MAßE H     | Höhe   | 62,20   |                   |                |  |  |
| ]          | Tiefe  | 20,80+15 (für Kabel)                              |                   |                |  |  |
| AUSSCHNITT |        |   | 35,2<br>min 20,80 | 62,20          |  |  |

<sup>\*</sup>Alle Maße sind in mm.

\*Alle Maße haben eine Toleranz von +/- 0,1 mm.

\*Wenn der ausgeschnittene Bereich nach dem Ausschneiden gestrichen wird, vergrößern Sie den Ausschnitt um 0,2 mm auf jeder Seite.